ZEMPER

Fiche technique
SPAZIO MINI

LMR9251LAP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions



Système de contrôle: DALI2

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certification: CE, ENEC, DALI2

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.8W
Consommation mode permanent: 2.8 W
Consommation mode non permanent: 0.9 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 1XLEDS 3W
Flux lumineux en mode secours: 280 lm
Flux lumineux en mode permanent: 170 lm
Batterie: 3.2V-1.5Ah LFP

Classe: II
Mode: NP/P
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Evacuation
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,48KG

Courbe photométrique



Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	7,43 m	24,35 m
2,5 m	7,95 m	26,92 m
3,0 m	8,32 m	28,16 m
3,5 m	8,55 m	29,17 m

10/07/2024

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont trois entrée de connexion réseau (L, L1, N) pour activer / désactiver la fonction permanente.
Ensemble composé d'un focus + équipement électronique avec batteries (luminaires autonomes).
Possibilité d'installation:
Sur plafond suspendus.
Luminaires en ligne continue.
Fixation par pression.

Caractéristiques de fonctionnement

Bus disponible pour la communication DALI2.
Le luminaire possède une LED d'état qui indique:
LED verte: OK
LED jaune clignotante: charge de la batterie ou échec de connexion de la batterie.
LED éteinte: Échec de fonctionnement d'urgence ou panne de secteur ou LED défectueuse ou unité défectueuse.

Données générales sur l'enveloppe